

ELBE**ELBE**

**CARTE
SUPPORT TUBE
TELEVISEUR
21pouces-tube Philips**

NOMENCLATURE

www.rtv-horvat-dj.hr

 MARCA Pagina 3 de 3 ELBE		N° Registro 00648208.PDF Gama Televisión Sub-Gama Televisión color Modelo * Chasis K110-07/B Circuito Salida RGB
Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA		


Nº.DE CODE	DESIGNATIONS	REPERES
183904400	RES CR25 220 OHM 5% 1/4W	RV2 à RV4
183904497	RES CR25 390 OHM 5% 1/4W	RV16
183904559	RES CR25 680 OHM 5% 1/4W	RV14
183924225	RES CR25 820 OHM 5% 1/4W	RV15
183904707	RES CR25 1,8 KOHM 5% 1/4W	RV17 à RV19
183904843	RES CR25 4,7 KOHM 5% 1/4W	RV1, RV5 à RV6
143074225	RES AGGLO 1 KOHM 10% 0,5W	RV20 à RV22
143074217	RES AGGLO 10 KOHM 10% 0,5W	RV25
183905816	RES CR100 68 KOHM 5% 1W	RV11 à RV13
183904083	RES FUS 3,3 OHM 5% 1/4W	RV23
183906384	POTENT 470 OHM 20% 0,15W	PV1 à PV2
184901601	COND ELEC 10µF 20% 63V	CV2
183903391	COND CERA 470 pF 10% 50V	CV3 à CV5
183903768	COND FILM 0,1µF 10%	CV7
184902231	COND FILM 0,1µF 10% 63V	CV1
185344967	COND FILM 33000 pF 10% 1000V	CV6
183904161	RES CR25 10 OHM 5% 0,25W	DV7
183905332	RES CR25 100 KOHM 5% 0,25W	RV7 à RV8
183908255	RES CARB 120 KOHM 5% 0,25W	RV9
183906462	DIODE 1N4148 75V	DV1 à DV6
184905948	CONN FEM 3 VOIES	JV2
185332087	CORDON 7 PTS 7 FILS	JV1
183908044	SUPPORT TUBE NARROW-NECK	JV4
184905675	PLOT MASSE TUBE	Z2
183907261	IC TEA 5101	IC1
216372631	DISSIPATEUR TYPE A	VI1



MARCA ELBE

N° Registro	00648208.PDF
Gama	Television
Sub-Gama	Television color
Modelo	*
Chasis	K110-07/B
Circuito	Salida RGB

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA



LE REMPLACEMENT DES ELEMENTS DE SECURITE REPERES PAR CE SYMBOLE, PAR DES COMPOSANTS NON HOMOLOGUES SELON LA NORME CEI 85, ENTRAINE LA NON CONFORMITE DE L'APPAREIL. DANS CE CAS, LA RESPONSABILITE DU FABRICANT N'EST PLUS ENGAGEE.

CIU 21637449 0

Designation: CARTE COL DE TUBE NARROW NECK		
Format: A4	Titre: NARROW-03	Rev:B
Date: 13 06 96	FOLIO: 1/1	

ELBE

TELEVISOR EN COLOR

28S542

MÓDULO TRC
Nomenclatura
Esquema principal

 Barcelona SPAIN MARCA ELBE	Nº Registro	00648208.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Circuito	Salida RGB

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA

ATIONS

LES SUR TV A CLAVIER DEPOSE

153, DMS, ONY, RMES-86

CABLES SUR TV 4/3

182, RD30, RD34, RD4-8,

1, RC37, CD23, RC46, RC8

UNIQUEMENT SUR TV 4/3

UNIQUEMENT SUR TV 4/3


ON PAL/SECAM

LES : 814, R74, R76-78, 06

ON PAL/SECAM

11 CABLES SUR 16/9 ET 84cm

ES




A-ETAGE AUDIO

APITE
Barcelona SPAIN

MARCA Pagina 1 de 2
ELBE

Nº Registro	00648201.PDF
Gama	Televisión
Sub-Gama	Televisión Color
Modelo	*
Chasis	K110-07/B
Circuito	Procesador de Audio

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA





Designation: CARTE CHASSIS 110 degrees

Format:	Titre: K110-07/B	Rev:
---------	------------------	------

Date: 01-07-1996

Folia: 1 /





APITE
Barcelona SPAIN


MARCA Pagina 1 de 2
ELBE

N° Registro	00648203.PDF
Gama	Televisión
Sub-Gama	Televisión Color
Modelo	*
Chasis	K110-07/B
Círculo	Procesador de Control

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA

www.rtv-horvat-dj.hr

M-MICROCONTROLEUR 8 BITS



NOTES



MARCA Pagina 2 de 2
ELBE

N° Registro	00648203.PDF
Gama	Televisión
Sub-Gama	Televisión Color
Modelo	*
Chasis	K110-07/B
Circuito	Procesador de Control

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA

APITE
Barcelona SPAIN

MARCA Pagina 1 de 6
ELBE

Nº Registro 00648205.PDF

Gama Televisión


Sub-Gama Televisión color

Modelo *

Chasis K110-07/B

Circuito Fuente AL1698 / BF

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA



APITE
Barcelona SPAIN


MARCA

Página 3 de 6

ELBE

Nº Registro	00648205.PDF
Gama	Televisión
Sub-Gama	Televisión color
Modelo	*
Chasis	K110-07/B
Circuito	Fuente AL1698 / BF

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRONICA



Designation: CARTE ALIM ET AMPLIS AUDIO

Format: A2 Titre: AL 1698

Rev:

Date: 10-04-96

FOLIO: 1/1

Fil: AL1698SCH

ELBE

TELEVISOR EN COLOR

28S542

ALIMENTACIÓN AL 1698

**Nomenclatura
Esquema principal**

 Barcelona SPAIN MARCA ELBE	Nº Registro	00648205.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Círculo	Fuente AL1698 / BF
Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA		

ELBE

 Barcelona SPAIN MARCA ELBE Página 5 de 6	Nº Registro	00648205.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Circuito	Fuente AL1698 / BF

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA

ALIMENTATION TELEVISEUR 28W1000

NOMENCLATURE


CODES	DESIGNATIONS	REPERES
184904280	RES CR25 3,3 OHM 5% 1/4W	R7,R17
183904161	RES CR25 10 OHM 5% 1/4W	RP4
183904252	RES CARB 33 OHM 5% 1/4W	RP15
184900724	RES CR25 150 OHM 5% 1/4W	R5,R15
183904520	RES CR25 470 OHM 5% 1/4W	RP34
183904559	RES CR25 680 OHM 5% 1/4W	R1,R11
183905121	RES CR25 22 KOHM 5% 1/4W	R2,R3,R12,R13,RP39,RP40
184901536	RES CR25 1 KOHM 5% 1/4W	S20,S22,RP9,RP46
183908370	RES CRB 82 OHM 5% 1/4W	R4,R14
183904645	RES CR25 1,2KOHM 5% 1/4W	RP11
183904864	RES CR25 2,2 KOHM 5% 1/4W	RP29
183904781	RES CR25 3,3 KOHM 5% 1/4W	RP31
183904843	RES CR25 4,7 KOHM 5% 1/4W	RP6,RP20,RP23,RP48
185294042	RES CR25 4,3 KOHM 5% 1/4W	RP35
183904885	RES CR25 5,1 KOHM 5% 1/4W	RP12
183904918	RES CR25 5,6 KOHM 5% 1/4W	RP30
183904942	RES CR25 6,8 KOHM 5% 1/4W	RP45
183904971	RES CR25 10 KOHM 5% 1/4W	RP8
183905035	RES CR25 12 KOHM 5% 1/4W	RP13,RP32,RP3
183905098	RES CR25 18 KOHM 5% 1/4W	RP38
183905246	RES CR25 47 KOHM 5% 1/4W	RP21
183905308	RES CR25 82 KOHM 5% 1/4W	RP41
183905332	RES CR25 100 KOHM 5% 1/4W	RP14
183908255	RES CARB 120 KOHM 5% 1/4W	RP49
183905361	RES CR25 150 KOHM 5% 1/4W	RP22
184905188	RES CR25 330 KOHM 5% 1/4W	RP33
183905457	RES CR25 470 KOHM 5% 1/4W	R6,R16
183905639	RES 0,33 OHM 5% 1W	RP16,RP17
183905816	RES CR100 68 KOHM 5% 1W	RP47
183905902	RES 0,68 OHM 5% 3W	RP42,RP43
143670572	RES PRO3 1,5 OHM 5% 3W	RP7
183905931	RES BOB 6,8 OHM 4% 4W	RD7
183905994	RES 15 OHM 5% 3W	RP10
183906029	RES 270 OHM 5% 3W	RP25
183906082	RES 120 KOHM 5% 2W	RP3
183906152	RES CEMENTE 2,7 OHM 5% 5W	RP5
185049710	RES PRO3 3,3 OHM 5% 3W	RP19
183924530	RES CEMENT. 1,8 KOHM 5% 5W	RP2
183906186	RES VR37 4,7 MOHM 5% 0,5 W	RP24
183906206	POTENT 1KOHM 20% 0,15W	RP36
184900542	COND 2,2μF 20% 63V	CP13
184901755	COND ALU 3,3 μF 20% 50V	C4,C14
143613928	COND ALU 22μF 20% 63V	CP9
183903726	COND FILM 0,27μH 10% 63V	C5,C6,C15,C16
184900068	COND ELEC 47μF 20% 160V	CP23
184900076	COND ALU 47μF 20% 50V	C9,C12
184901028	COND SNAPIN 150 μF 20% 400V	CP3
184900047	COND ELEC ALU 220μF50V	CP10
184901271	COND ELEC ALU 220μF 25V	C7,C17

 MARCA Página 6 de 6 ELBE	Nº Registro	00648205.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Circuito	Fuente AL1698 / BF

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA

ALIMENTATION TV 28S542
NOMENCLATURE (Suite N°1)

CODES	DESIGNATIONS	REPERES
183903156	COND ELEC ALU 470µF 25V	CP24, CP27
183903198	COND ELEC 1000µF 20% 35V	CP25, CP29
183903218	COND ELEC 2200µF 20% 25V	CP32 à CP35
183903239	COND CERA 10 pF 10% 50V	CP12
183903961	COND CERA 82 pF 5% 100V	CP140
183903359	COND CERA 220 pF 5% 100V	CP20
184906718	COND CERA 220 pF 10% 50V	C3, C13
183903391	COND CERA 470 pF 10% 50V	CP19, CP21 à CP22, CP28, CP36, CP38
185160605	COND CERA 680 pF 5% 100V	CP14
184902421	COND CERA 330 pF 20% 1000V	CP18
183903432	COND CERA 1000 pF 10% 50V	CP15
184902231	COND FILM 0,1µF 10% 63V	CP11, CP17, CP26
185235585	COND FILM 2200 pF 20% 250V	CP31, CP37
183903599	COND FILM 22000 pF 10% 63V	C8, C18
183903927	COND FILM 68000 pF 20% 275V	CP2
184901198	COND FILM 1500 pF 10% 1600V	CP8
183912994	COND CERA 1500 pF -1000V	CP4 à CP7
185235733	COND FILM 0,22µF 20% 275V	CP1, CP16
183906462	DIOD SIGNAL 1N4148 75V	DP6
183906459	DIODE REDR 1N4007 1000V	DP1 à DP4
183906503	DIODE SIGNAL 75V 500A	DP8
183906566	DIODE REDR BYD33.600 1,3A	DP7, DP11 à DP13, DP16
183906587	DIODE REDR BYD33M 1000V	DP5
183906610	DIODE BYW95	DP10
183906628	DIODE ZENER 5,1V 2W	DP9
183906694	DIODE ZENER BZX79C 5,6V 5%	DP15
184904152	DIODE ZENER BZX 79C 8,2V 5%	DP14
140196326	DIODE BYV28-100	DP18, DP19
184905526	TRANS BC548B 30V	QP3, QP4
183906912	TRANS BF422 250V	QP6
183906933	TRANS BF423 250V	QP7
185241559	TRANS BU406 200V	QP8
183906996	TRANS BU508 700V	QP1
183907282	INDUCTANCE 4,7µH 10%	LP1
183921617	INDUCTANCE 10µH 500mA	LP4
185297217	TRANSFO ALIM	TRP1
183907443	TRANSFO AT4043/11 140µH	LP3
183907505	FILTRE SECTEUR	TP1
183906441	THERMISTANCE	RP1
183907969	EMB 3CONT MALE DROIT	JP1 à JP2
185365979	CORDON 8PTS LG350MM	PR1
185255764	EMB TV 2CONT MALE DROIT	J2, J3
185366004	CORDON 4PTS LG560MM	J1
183907039	PHOTOCOUPLEUR TCDT1101	ISOP1
183907211	IC TDA8380	ICP1
185297291	IC TDA1514A	ICP2, ICP3
185154777	FUSIBLE MINIATURE 1,6A 250V	F1
184905894	DISSIPATEUR TYPE B1	M1
184905894	DISSIPATEUR TYPE B1	ICP2, ICP3



www.rtv-horvat-dj.hr



Barcelona SPAIN

MARCA ELBE

N° Registro	00648206.PDF
Gama	Televisión
Sub-Gama	Televisión color
Modelo	*
Chasis	K110-07/B
Circuito	Proceso TXT

Pagina 1 de 3

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRONICA

Designation: Carte teletexte		
Format: A4	Titre: TXTE90PH96	Rev:
Date: 06-03-96	FOLIO: 1 / 1	

ELBE

TELEVISOR EN COLOR

28S542

 Barcelona SPAIN MARCA ELBE	Nº Registro	00648206.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Circuito	Proceso TXT
Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRONICA		

MÓDULO TELETETO


**Nomenclatura
Esquema principal**

ELBE**ELBE**

**CARTE
TELETEXTE
NOMENCLATURE**

 Barcelona SPAIN MARCA ELBE	N° Registro	00648206.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Circuito	Proceso TXT
Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA		

N° DE CODE	DESIGNATIONS	REPERES
184902231	COND 0,1 μ F 10% 63 V	CT1 à CT3, CT6 à CT7, CT11
183924340	COND CERA 15 pF 5% 50V	CT8
183904348	RES CR 25 100 OHM 5% 1/4W	RT7
183905971	RES CR 25 10 KOHM 5% 1/4W	RT5
183902831	COND 10 μ F 20% 63 V	CT9
183903239	COND CERA 10 pF 10% 50 V	CT4
184901536	RES CR 25 1 KOHM 5% 1/4W	RT8
183904707	RES CR 25 1,8 KOHM 5% 1/4W	RT1 à RT3
183906462	DIODE SIGNAL 1N4148 75 V	DT1 à DT4
184905401	COND 1000 pF 5% 63 V	CT5
185262954	EMB 5 CONT MALE COUDE	A2
185262975	EMB 6 CONT MALE COUDE	A1
183905150	RES CR 25 27 KOHM 5% 1/4W	RT9
183904814	RES CR 25 3,9 KOHM 5% 1/4W	RT6
143621909	COND 33 μ F 20% 25 V	CT10
183904781	RES CR 25 3,3 KOHM 5% 1/4W	RT10
185154459	INDUCTANCE 3,3 μ H 10%	LT1
183904674	RES. CR25 1,5 KOHM 5% 1/4W	RT4
185239963	QUARTZ HC49/U 27 MHz	XT1
185216428	IC SAA5281 PHILIPS	ICT1



APITE
Barcelona SPAIN

MARCA ELBE

Pagina 1 de 3

Nº Registro	00648207.PDF
Gama	Televisión
Sub-Gama	Televisión color
Modelo	*
Chasis	K110-07/B
Circuito	Placa frontal

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA

Designation: CARTE FACE AVANT 70 cm

Format: A4 Titre: KFAV70-02 Rev: B

Date: 22-04-96

FOLIO: 1/1

ELBE

TELEVISOR EN COLOR

28S542

 Barcelona SPAIN MARCA ELBE	Nº Registro	00648207.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Circuito	Placa frontal
Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRONICA		

MÓDULO FRONTAL TV
Nomenclatura
Esquema principal

ELBE

ELBE

**CARTE
FACE AVANT
KFAV70-02**

NOMENCLATURE

N°.DE CODE	DESIGNATIONS	REPERES
183907633	TOUCHE CONTACT MINIATURE	SW1 à SW10
183902956	COND. 100µF 20% 25V	C1
184900956	RECEPTEUR IR RPM638-CBR	IR2
184905485	DIODE EL. ROUGE DIA.3	D1
184903952	CONN. FEM + HARNAIS	PFA2
184900849	CONN. FEM 7C AV HARNAIS	PFA1

 Barcelona SPAIN		N° Registro 00648207.PDF	
MARCA Pagina 3 de 3 ELBE		Gama	Televisión
		Sub-Gama	Televisión color
		Modelo	*
		Chasis	K110-07/B
		Circuito	Placa frontal
Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA			

SI REGULATEUR NON MONTE

+5VNC STR5V0 +5V

1N1 +5V
1N10
2N1 +5VNC
2N10
3N1 RESET*
3N10

D2 1N4148

IN OUT
7805
M

ICA4
DEBOUT

LA3
100uH
370mA

CA3
22uF
25V

CA4
1000uF
100V

+5VFI

BUS I2C

2JT1
2JT10

1JT1
1JT10

3JT1
3JT10

R1 150

CC2
1000uF
100V

R2 10K

+5V

CC1
1000uF
100V

RC1
150

RC4
10K

+5V

LA1
47uH
205mA

CA8
10uF
50V

CA9
100nF

BT4

+5V

R3
4.7K

RESET*

R4
100

Q1
1uF
50V

Q2
1nF
100V

Q3
1nF
100V

Q4
1nF
100V

Q5
1nF
100V

Q6
390pF

Q7
390pF

Q8
100uF
50V

Q9
100uF
50V

Q10
100uF
50V

Q11
100uF
50V

Q12
100uF
50V

Q13
100uF
50V

Q14
100uF
50V

Q15
100uF
50V

Q16
100uF
50V

Q17
100uF
50V

Q18
100uF
50V

Q19
100uF
50V

Q20
100uF
50V

Q21
100uF
50V

Q22
100uF
50V

Q23
100uF
50V

Q24
100uF
50V

Q25
100uF
50V

Q26
100uF
50V

Q27
100uF
50V

Q28
100uF
50V

Q29
100uF
50V

Q30
100uF
50V

Q31
100uF
50V

Q32
100uF
50V

Q33
100uF
50V

Q34
100uF
50V

Q35
100uF
50V

Q36
100uF
50V

Q37
100uF
50V

Q38
100uF
50V

Q39
100uF
50V

Q40
100uF
50V

Q41
100uF
50V

Q42
100uF
50V

Q43
100uF
50V

Q44
100uF
50V

Q45
100uF
50V

Q46
100uF
50V

Q47
100uF
50V

Q48
100uF
50V

Q49
100uF
50V

Q50
100uF
50V

Q51
100uF
50V

Q52
100uF
50V

Q53
100uF
50V

Q54
100uF
50V

Q55
100uF
50V

Q56
100uF
50V

Q57
100uF
50V

Q58
100uF
50V

Q59
100uF
50V

Q60
100uF
50V

Q61
100uF
50V

Q62
100uF
50V

Q63
100uF
50V

Q64
100uF
50V

Q65
100uF
50V

Q66
100uF
50V

Q67
100uF
50V

Q68
100uF
50V

Q69
100uF
50V

Q70
100uF
50V

Q71
100uF
50V

Q72
100uF
50V

Q73
100uF
50V

Q74
100uF
50V

Q75
100uF
50V

Q76
100uF
50V

Q77
100uF
50V

Q78
100uF
50V

Q79
100uF
50V

Q80
100uF
50V

Q81
100uF
50V

Q82
100uF
50V

Q83
100uF
50V

Q84
100uF
50V

Q85
100uF
50V

Q86
100uF
50V

Q87
100uF
50V

Q88
100uF
50V

Q89
100uF
50V

Q90
100uF
50V

Q91
100uF
50V

Q92
100uF
50V

Q93
100uF
50V

Q94
100uF
50V

Q95
100uF
50V

Q96
100uF
50V

Q97
100uF
50V

Q98
100uF
50V

Q99
100uF
50V

Q100
100uF
50V

Q101
100uF
50V

Q102
100uF
50V

Q103
100uF
50V

Q104
100uF
50V

Q105
100uF
50V

Q106
100uF
50V

Q107
100uF
50V

Q108
100uF
50V

Q109
100uF
50V

Q110
100uF
50V

Q111
100uF
50V

Q112
100uF
50V

Q113
100uF
50V

Q114
100uF
50V

Q115
100uF
50V

Q116
100uF
50V

Q117
100uF
50V

Q118
100uF
50V

Q119
100uF
50V

Q120
100uF
50V

Q121
100uF
50V

Q122
100uF
50V

Q123
100uF
50V

Q124
100uF
50V

Q125
100uF
50V

Q126
100uF
50V

Q127
100uF
50V

Q128
100uF
50V

Q129
100uF
50V

Q130
100uF
50V

Q131
100uF
50V

Q132
100uF
50V

Q133
100uF
50V

Q134
100uF
50V

Q135
100uF
50V

Q136
100uF
50V

Q137
100uF
50V

Q138
100uF
50V

Q139
100uF
50V

Q140
100uF
50V

Q141
100uF
50V

Q142
100uF
50V

Q143
100uF
50V

Q144
100uF
50V

Q145
100uF
50V

Q146
100uF
50V

Q147
100uF
50V

Q148
100uF
50V

Q149
100uF
50V

Q150
100uF
50V

Q151
100uF
50V

Q152
100uF
50V

Q153
100uF
50V

Q154
100uF
50V

Q155
100uF
50V

Q156
100uF
50V

Q157
100uF
50V

Q158
100uF
50V

Q159
100uF
50V

Q160
100uF
50V

Q161
100uF
50V

Q162
100uF
50V

Q163
100uF
50V

Q164
100uF
50V

Q165
100uF
50V

Q166
100uF
50V

Q167
100uF
50V

Q168
100uF
50V

Q169
100uF
50V

Q170
100uF
50V

Q171
100uF
50V

Q172
100uF
50V

Q173
100uF
50V

Q174
100uF
50V

Q175
100uF
50V

Q176
100uF
50V

Q177
100uF
50V

Q178
100uF
50V

Q179
100uF
50V

Q180
100uF
50V

Q181
100uF
50V

Q182
100uF
50V

Q183
100uF
50V

Q184
100uF
50V

Q185
100uF
50V

Q186
100uF
50V

Q187
100uF
50V

Q188
100uF
50V

Q189
100uF
50V

Q190
100uF
50V

Q191
100uF
50V

Q192
100uF
50V

Q193
100uF
50V

Q194
100uF
50V

Q195
100uF
50V

Q196
100uF
50V

Q197
100uF
50V

Q198
100uF
50V

Q199
100uF
50V

Q200
100uF
50V

Q201
100uF
50V

Q202
100uF
50V

Q203
100uF
50V

Q204
100uF
50V

Q205
100uF
50V

Q206
100uF
50V






MARCA
ELBE

Página 2 de 6

N° Registro	00648209.PDF
Gama	Televisión
Sub-Gama	Televisión color
Modelo	*
Chasis	K110-07/B
Círculo	Proceso nicam

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA



SORTIES AUDIO PERITEL

SCHEMA DE PRINCIPE

SING-GONG-500-2013				
DATE	IND			
			</	

SCHEMA DE PRINCIPE

CARTE NICAM 110 DEG

DEMODULATEUR JDA 9011

FORMAT A2

FEUILLE 1 SUR 2

211538 305 11 10 1

NUMERO DE DOCUMENT

DATE



Barcelona SPAIN

Nº Registro 00648209.PDF

Gama Televisión

Sub-Gama Televisión color

Modelo *



Chasis K110-07/B

Circuito Proceso nicam


MARCA ELBE

Página 3 de 6

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA



 Barcelona SPAIN	Nº Registro	00648209.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Circuito	Proceso nicam



121P

DRAWING

NICAM
nicam

LAST_MODIFIED=Tue Jul 9 10:14:43 1996

SCHEMA DE PRINCIPE		SCHEMA DE PRINCIPE		FEUILLE 2 SUR 2	
ETIQUETTE	NON	DATE	VERIFIE	NON	DATE
PAR			PAR		
DESIGNATION		CARTON N° 110 DEG			
FORMAT A2		DEMODULATEUR TDA 9811			
SINGAPORE SINGAPORE					

ELBE

TELEVISOR EN COLOR

28S542

MÓDULO NICAM
Nomenclatura
Esquema principal

 Barcelona SPAIN MARCA ELBE	Nº Registro	00648209.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Circuito	Proceso nicam
Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA		

 APITE Barcelona SPAIN MARCA Pagina 6 de 6 ELBE	Nº Registro	00648209.PDF
	Gama	Televisión
	Sub-Gama	Televisión color
	Modelo	*
	Chasis	K110-07/B
	Circuito	Proceso nicam

Documento recibido a través del sistema de comunicaciones de la
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA

CARTE NICAM NOMENCLATURE

Nº.DE CODE	DESIGNATIONS	REPERES
184901263	COND ALU 22 µF 20% 25V	CA1, CA5, CA16, CF4, CN14 à CN15
185366744	COND CERA 22 nF 20% 50V	CA2, CA4,CA9 à CA11,CF5
183902956	COND ELEC 100 µF 20% 25V	CA3
183902831	COND ELEC ALU 10µF 25% 50V	CA8, CA12 à CA13,CN18, CN19 CN24
183903338	COND CERA 100pF 10% 100V	CC1 à CC2
184900542	COND 2,2 µF 20% 63V	CF1,CF6 à CF7
184902231	COND FILM 0,1 µF 10% 63V	CF2,CN12,CN23
183903726	COND FILM 0,47 µF 10% 63V	CF3
184902348	COND CERA 4,7 pF 10% 100V	CF8,CX1 à CX2
184905844	COND CERA 2,2 pF 10% 100V	CF9
184902009	COND ELEC ALU 1 µF 20% 50V	CN1,CN4
184905401	COND FILM 1000pF 5% 63V	CN2, CN3
184902377	COND CERA 390pF 10% 50V	CN5 à CN6
183903432	COND CERA 1000pF 10% 50V	CN7,CN22
183903549	COND CERA 10000pF 50V	CN9
183903391	COND CERA 470pF 10% 50V	CN10 à CN11
184901755	COND ALU 3,3µF 20% 50V	CN13
183903495	COND CERA 2200pF 20% 50V	CN20 à CN21
183906462	DIODE SIGNAL 1N4148 75V	DA2
184902674	FILTRE FI 38,9MHz	FLN1
183907589	FILTRE IF 38,9MHz	FLN2
140593215	IC ANALOG 7805	ICA4
184905852	IC TDA9811 DEMOD	ICF1
184902413	PROCESSEUR MSP3410	ICN1
185367481	CORDON 2PTS 2FILS LG130mm	JH5
185356417	EMB MINIMODUL 4C. MALE	JN1
185356409	EMB MINIMODUL 4C. MALE	JN2, JT1
185186381	INDUCTANCE 47µH 205mA 10%	LA1
184901461	INDUCTANCE 100µH 10%	LA2
143600400	INDUCTANCE 10µH 10% 0,37A	LA3, LF2
185213208	INDUCTANCE AJUST	LF1
184901440	INDUCTANCE 4,7µH 10% 530MA	LF3
185332681	EMB MINIMODUL 5C. MALE	N1
185255566	EMB 4CONT MALE DROIT	JNN1
184901292	TRANSISTOR BC547B	QF1
184900724	RES CR25 150 OHM 5% 1/4W	RC1, RC2
183904971	RES CR25 10 KOHM 5% 1/4W	RC3, RC4
185186378	INDUCTANCE 1µH 10%	RF1, RF2
183920871	RES 180 OHM 1/4W 5%	RF3
183904372	RES 110 OHM 5% 1/4W CARB	RF4
183904463	RES CR25 330 OHM 5% 1/4W	RF5
183904843	RES CR25 4,7 KOHM 5% 1/4W	RN1
183904348	RES CR25 100 OHM 5% 1/4W	RN2, RN4
183905246	RES CR25 47 KOHM 5% 1/4W	RN7, RN8
183904520	RES CR25 470 OHM 5% 1/4W	RN9, RN10
184901482	QUARTZ 18,432 MHz	XX1